



## 数字功放

Whale8150

- ★1.超大容量的开关电源功放；
- 2.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；
- 3.功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；
- 4.后板配备双通道、单通道输出转换；
- 5.平衡输入接口；
- 6.SPEAKON输出连接器；
- ★7.功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统；
- 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制；

通道隔离度	>65dB
输出 (8Ω、1kHz)	8x150W
输出 (4Ω、1kHz)	8x220W
8Ω每2通道桥接输出功率	4x450W
频率响应	20Hz~20kHz ±3dB
总谐波失真	<0.1%
输入灵敏度	1.4V
转换速率	20V/us
阻尼系数 (100Hz)	>100:1
输入阻抗	20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入
尺寸	580 x 130 x 420 (mm)



400-900-2726



service@s-track.cn



www.s-track.cn



广东省深圳市光明区尚智科技园区1B 9楼

