



数字功放

Whale2350

- ★1.超大容量的开关电源功放;
- 2.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;
- 3.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;
- 4.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;
- 5.平衡输入接口;
- 6.SPEAKON输出连接器;
- ★7.功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统;
- ★8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制;

信噪比	100dB
输出 (8Ω、1kHz)	2x350W
输出 (4Ω、1kHz)	2x500W
8Ω每2通道桥接输出功率	1x950W
频率响应	20Hz~20kHz ±3dB
总谐波失真	<0.1%
输入灵敏度	1.4V
转换速率	20V/us
阻尼系数 (100Hz)	>100:1
输入阻抗	20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入
尺寸	483 x 89 x 249 (mm)



400-900-2726



service@s-track.cn



www.s-track.cn



广东省深圳市光明区尚智科技园区1B 9楼

